



Switching Deadline

2 27.0.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(นฟ) ๒๒๓๕ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงทีโคทอง

วันที่ 26 ก.ย. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง๑...  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP1	๗ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP1 เพื่อ บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP1 ๒-๒๒๖กั F1, F2, F3 F4, F5, ๒๒๖กั, ๒๒๖กั Ground, ๒๒๖กั & ๒๒๖กั	-	-	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพตล ตีลลิต ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๕-๔๐๖๒๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นตัง)  
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SPN 19-01  
SPN 29-01  
SPN 39-01  
SPN 49-01  
SPN 55-01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ TP1 จาก SPN 49-01 ถึง SPN 55-01  
ในวันที่ ๗ ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1389  
พนักงานศูนย์ฯ นาย สิวมาโร จิตตมาโร ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ก.บ.ข.(ก.๓) ๓๐ ก.ย. ๖๒

หดรินทร์ ลีจันทวรรณ  
(อ.ก.บ.ข. กบข.)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 2740  
เรียน ผจก. กฟภ.-๒๐, กฟภ.๑๖๖, กฟภ.๒๒๖, กบข.๒๐๑  
อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง ๖ แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจฟ. 1 (สถานี - SPN - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓) 30 ก.ย. 2562

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา)  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓) 30 ก.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1389/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 28 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
3	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 1.0 MW
4	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 1.1 MW
5	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 1.3 MW
6	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 2.2 MW
7	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 0.7 MW
8	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 1.1 MW
9	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	โหลด 2.0 MW
10	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
11	SPN10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
12	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
13	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL	-	-
14	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
15	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
16	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	โหลด 1.3 MW
17	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	โหลด 3.4 MW
18	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	-
19	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	โหลด 0.5 MW
20	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	โหลด 1.3 MW
21	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
22	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R รั้วก้วยเตี้ยวนายเท้า
23	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
24	<b>ย้ายโหลด SPN01,SPN06 ไปจ่ายจาก SPO 7</b>						
25	TKK02S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 กลางทุ่งศรีสำราญ
26	SPN01VB-01	สับ	ปลด		SPN	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด SPN 2 ไปจ่ายจาก SPO 2						
28	SPN02S-10	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุรชัย
29	SPN02VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
30	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM 7 (ประตูน้ำบางสาม)						
31	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
32	SPN10S-06	สับ	ปลด		สพน.		SF6 ศูนย์ฝึกตบขวา
33	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM 2 (บ้านสามแก้ว)						
34	BAM02S-22	ปลด	สับ		บปม.		SF6 โคนโพธิ์
35	SPN10R-03	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
36	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนไปจ่ายจาก LBL 4 (บางตาเถร)						
37	SPN10S-04	ปลด	สับ		บลง.		SF6 คลองรากผักชี
38	SPN10R-01	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
39	ย้ายโหลด SPN 5 ไปจ่ายจาก SPN 4						
40	SPN04S-10	ปลด	สับ		บลง.		DIS สีแยกบางการ้อง
41	SPN05VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
42	ย้ายโหลด SPN 10 ไปจ่ายจาก SPN 9						
43	SPN09S-02	ปลด	สับ		บลง.		DIS ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดน้องเจมส์
44	SPN10VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
45	ย้ายโหลด SPN 4 ไปจ่ายจาก BEA 4						
46	BEA04S-04	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 โรงสีโชคชัย
47	SPN04VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
48	ย้ายโหลด SPN 9 ไปจ่ายจาก BEA 3						
49	SPN09S-06	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
50	SPN09VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
51	ย้ายโหลด SPN 7 ไปจ่ายจาก SPO 7						
52	SPN07S-04	ปลด	สับ		สพน.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
53	SPNBVB-01	สับ	ปลด		SPN		- ขนานบัส
54	เมื่อพร้อมดับไฟ						
55	SPN01CVB-01	สับ	ปลด		SPN		- CAP 1
56	SPN01BVB-01	สับ	ปลด		SPN		- INCOMING 1
57	SPN01YB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	SPN01YS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
59	SPN01YS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
60	SPNBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- ขนานบัส
61	SPN01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- INCOMING 1
62	SPN01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPN		- CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	SPN01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-
64	SPN02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-
65	SPN03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-
66	SPN04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-
67	SPN05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPN		-
68	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบทรีค เบรกเกอร์ SPN02BVB-01,SPN03,06,08VB-01 สถานะ OPEN อยู่						
69	SPN01S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.1
70	SPN02S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.2
71	SPN04S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.4
72	SPN05S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.5
73	แจ้ง กพอ.สพน. ให้ตรวจสอบ DIS POTHEAD SPN 3S-01,8S-01 ว่า ปลด อยู่						
74	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิวส์ เบรกเกอร์ SPN1BVB-01,SPN1,2,3,4,5VB-01 ว่ามีฟิวส์หรือไม่						
75	SW.Ground SPN1CVG-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
76	หลังจากตรวจสอบฟิวส์แล้ว เมื่อไม่มีฟิวส์ แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
77	SPN01BVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ INCOMING 1
78	SPN01CVG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ CAP1
79	SPN01VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F1
80	SPN02VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F2
81	SPN03VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F3
82	SPN04VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F4
83	SPN05VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F5
84	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
85	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R ประตุน้ำบางสาม
86	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		-
87	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R คลองชุดใหม่
88	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
89	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
90	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
91	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
92	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
93	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
94	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
95	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
96	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
97	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
99	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
100	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		- -
101	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R คลองชุดใหม่
102	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
103	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
104	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
105	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- -
106	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
107	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
108	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- -
109	BAM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
110	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
111	SPN01BVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ INCOMING 1
112	SPN01CVG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ CAP1
113	SPN01VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F1
114	SPN02VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F2
115	SPN03VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F3
116	SPN04VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F4
117	SPN05VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F5
118	SPN01S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.1
119	SPN02S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.2
120	SPN04S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.4
121	SPN05S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.5
122	SPNBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- ขนานบัส
123	SPN01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- INCOMING 1
124	SPN01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- CAP 1
125	SPN01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- -
126	SPN02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- -
127	SPN04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- -
128	SPN05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPN		- -
129	SPN01YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
130	SPN01YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
131	SPN01YB-01	ปลด	สับ		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
132	SPN01BVB-01	ปลด	สับ		SPN		- INCOMING 1
133	SPN01CVB-01	ปลด	สับ		SPN		- CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
134	ย้ายโหลด SPN 7 กลับจาก SPO 7						
135	SPNBVB-01	ปลด	สับ		SPN	-	ขนานบัส
136	SPN07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.	SF6	วัดศรีเนลิมเขต
137	ย้ายโหลด SPN 9 กลับจาก BEA 3						
138	SPN09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN	-	-
139	SPN09S-06	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
140	ย้ายโหลด SPN 4 กลับจาก BEA 4						
141	SPN04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN	-	-
142	BEA04S-04	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 โรงสีโชคชัย
143	ย้ายโหลด SPN 10 กลับจาก SPN 9						
144	SPN10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN	-	-
145	SPN09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.	DIS	ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดน้องเจมส์
146	ย้ายโหลด SPN 5 กลับจาก SPN 4						
147	SPN05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN	-	-
148	SPN04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.	DIS	สี่แยกบางกากร้าง
149	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนกลับจาก LBL 4 (บางตาเถร)						
150	SPN10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
151	SPN10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บลง.	SF6	คลองรากผักชี
152	ย้ายโหลด SPN 5 บางส่วนกลับจาก BAM 2 (บ้านสามแก้ว)						
153	SPN10R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
154	BAM02S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.	SF6	โคกโพธิ์
155	ย้ายโหลด SPN 10 บางส่วนกลับจาก BAM 7 (ประตูน้ำบางสาม)						
156	SPN10S-06	ปลด	สับ		สพน.	SF6	ศูนย์ฝึกตบขวา
157	BAM07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.	SF6	บางแม่หม้าย
158	ย้ายโหลด SPN 2 กลับจาก SPO 2						
159	SPN02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN	-	-
160	SPN02S-10	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุรชัย
161	ย้ายโหลด SPN 1 , SPN6 กลับจาก SPO 7						
162	SPN01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN	-	-
163	TKK02S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 กลางทุ่งศรีสำราญ
164	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN	-	-
165	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
166	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
167	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
168	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
169	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
170	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
171	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
172	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
173	SPN10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R สภ.บางตาเถร
174	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R บ้านบางสามแก้ว
175	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		- -
176	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R คลองขุดใหม่
177	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
178	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
179	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
180	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
181	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
182	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
183	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
184	BAM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเท้า
185	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							