


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	อ้อมใหญ่ 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ส.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	Line Impedance ตามใบขอปฏิบัติงาน 1126/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 4 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ให้ตรวจสอบ SAA05YB-01 และ SAA06YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Closed Loop						
3	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ย้ายโหลด SLY, PMB และ บ.น้ำประปาไทย ไปจ่ายจาก SAC						
8	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สฟ. พุทธมณฑล 2 รหัส NCA05YS-01,02 ให้สถานะ สับอยู่						
9	PMB05YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	PMB03YS-01	สับ	ปลด		PMB	-	ใบมีด 115 เควี
12	PMB03YS-02	สับ	ปลด		PMB	-	ใบมีด 115 เควี
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	OYK02YB-01	สับ	ปลด		OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	OYK02YS-01	สับ	ปลด		OYK	-	ใบมีด 115 เควี
16	OYK02YS-03	สับ	ปลด		OYK	-	ใบมีด 115 เควี
17	แจ้งพนักงานสฟ. อ้อมใหญ่ 2 ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส OYK02YS-02 ให้สถานะ ปลดอยู่						
18	แจ้งพนักงานสฟ. อ้อมใหญ่ 2 Test ไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อน						
19	OYK02YG-01	ปลด	สับ		OYK	-	กราวด์ 115 เควี
20	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ OYK02YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อ กบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ OYK02YB-01 แล้วเสร็จ						
23	OYK02YG-01	สับ	ปลด		OYK	-	กราวด์ 115 เควี
24	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	OYK02YS-01	ปลด	สับ		OYK	-	ใบมีด 115 เควี
27	OYK02YS-03	ปลด	สับ		OYK	-	ใบมีด 115 เควี
28	OYK02YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด SLY,PMB และ บ.น้ำประปาไทย กลับจาก SAC						
30	PMB03YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
31	PMB03YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
32	PMB03YB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	จ่าย Close Loop คืน						
35	SLY02YB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							