


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน เชื่อมสายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าปั้มเซลล์ ต้นที่ 100 โลင်း SMC6YB-01

2. กำหนดวันที่ทำงาน 22 ต.ค. 05 ระหว่าง 10.00 น. ถึง 12.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน กปบ.(ก.3) งานที่ทำ เชื่อม DDE ต้น 100 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1478

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวคิน วันที่ 21 ตุลาคม 2562

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 ต.ค. 62

6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 21 ต.ค. 62

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ LBS 115 เควี รหัส SMC6YS-05 มั่นคงพาวลิเลี่ยน สถานะ OPEN+ล๊อคกุญแจ						
3	ตรวจสอบ DDE 115 เควี หน้าร้าน คณิตสตีล เปิดวงจรทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 จุด						
4	SMC06YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC	-	
5	SMC07YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC	-	
6	SXA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA	-	
7	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 10.00 น.						
8	SMC06YB-01	สับ	ปลด		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SMC06YS-02	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
10	SMC06YS-03	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
11	SMC06YS-07	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		สค.	ABS	สถานีรถไฟคอกกระบือ
12	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และปฏิบัติงานได้						
13	-แจ้งให้ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อม DDE บริเวณ หน้าปั้มเซลล์ ต้นที่ 100 ได้						
14	-เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อม DDE บริเวณ หน้าปั้มเซลล์ ต้นที่ 100 แล้วเสร็จ						
15	SMC07YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC	-	
16	SXA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA	-	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
17	-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	SMC06YS-02	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
20	SMC06YS-03	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
21	SMC06YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SMC06YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC	-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

